



Collari mini benzina W1
9 mm | W1



I collari mini benzina hanno un nastro a bordi rialzati per non danneggiare il tubo e la linguetta inferiore è munita di rinforzo. Un altro dettaglio pratico è la testa esagonale della vite, dotata di intaglio e adatta per l'utilizzo di un cacciavite flessibile. È particolarmente indicato per tubi di piccolo diametro e di spessore ridotto.

Campo di applicazione

Fascetta idonea per piccoli serraggi nel settore automobilistico e degli elettrodomestici.

CARATTERISTICHE

MATERIALE: W1

BANDA: superficie interna liscia in acciaio zincato

VITE: a testa esagonale con intaglio in acciaio zincato

DADO: quadrato in acciaio zincato

LARGHEZZA BANDA (mm)	CAMPO DIAMETRO (mm)	COPPIA DI SERRAGGIO (Nm)	CONFEZIONE (pezzi)	CODICE ARTICOLO
9	7-9	1,2	100	FCB07-9K
9	8-10	1,2	100	FCB08-10K
9	9-11	1,2	100	FCB09-11K
9	10-12	1,2	100	FCB10-12K
9	11-13	1,2	100	FCB11-13K
9	12-13	1,2	100	FCB12-14K
9	13-15	1,2	100	FCB13-15K
9	14 -16	1,2	100	FCB14-16K
9	15-17	1,2	100	FCB15-17K
9	16-18	1,2	100	FCB16-18K
9	17-19	1,2	100	FCB17-19K
9	18-20	1,2	100	FCB18-20K
9	19-21	1,2	100	FCB19-21K